



1. Antes de começar garanta que a corrente elétrica está desligada!



2. Retire o suporte de fixação e utilize-o para fazer as marcações das furações no teto.




3. Faça as furações nos pontos marcados anteriormente e coloque as buchas.



4. Fixe o suporte de fixação no teto aparafusando-o nas buchas colocadas anteriormente.



5. Coloque a parte de cima do buçim (rosca) no orifício da base (parte mais comprida virada para baixo). Ver imagem.



6. Coloque a tampa do buçim no cabo elétrico do candeeiro de acordo com a imagem acima.



7. Passe o cabo pela rosca anteriormente instalada na base (passo 4) e feche o buçim apertando a tampa (passo 5) na respetiva rosca. Apertando até ao limite o comprimento do cabo ficará fixo (ajuste ao seu gosto).



8. Faça as ligações elétricas ligando os fios correspondentes. Poderá ser necessário descarnar as pontas dos fios para fazerem contacto.
Fase (castanho)
N – Neutro (azul)



9. Aperte a base do candeeiro no suporte de fixação anteriormente instalado no teto (passo 3) através dos parafusos laterais.

Não funciona?

Poderá ser devido a um mau contacto no conector, por favor certifique-se de que todos os fios estão corretamente posicionados no conector. (PASSO 8)

Caso o problema se mantenha ou caso necessite do nosso apoio em alguma questão, por favor entre em contacto com o nosso departamento pós-venda.
posvenda@meгалuz.pt | 256 092 552



10. Coloque a lâmpada (E27) no candeeiro, ligue a corrente e verifique se tudo está a funcionar corretamente.

